

1 Registrierung

1) Laden Sie die App Evchargo herunter



- 2) Aktivieren Sie am Smartphone Bluetooth, WIFI und Standort.
- 3) Registrieren Sie sich mit Ihrer E-mail in der App und loggen Sie sich anschließend in Ihren Account ein.

2 Ladestation mit der App koppeln

- 1) Die Ladestation muss vor Beginn der Kopplung ordnungsgemäß installiert worden sein. Starten Sie die Ladestation (grüne LED blinkt langsam).
- 2) Klicken Sie im Hauptmenü auf "Charge Points" und anschließend auf "Bind the Charge point". Klicken Sie dann auf "EN+".

13:34		13:34	.ıl 🗢 🔳
Self-use	Sharing	< Selec	t the Brand
		(1) Select the Brand Add a	
((- 5))		Select the Brand of charg	ge point:
Bind the charge point with APP, then you can control the charge point by mobile phone.		MALMBERGS	F:t•N
		Malmbergs	EATON
		EN⁺	
		EN+	
Bind the Charge	point		
Charge Points Map	Q Me		

3) Wählen Sie im folgenden Menü die Option "Check for nearby charge points".

Über Bluetooth werden die verfügbaren Ladestationen angezeigt. Wählen Sie das Feld mit der Seriennummer Ihrer Ladestation. Im Menü "Select the Operator" wählen Sie "EN Plus Co., Ltd.".

<u>Hinweis:</u> Es ist zwingend erforderlich, dass die Ladestation über Bluetooth gefunden wird. Ist dies nicht der Fall, muss die Ladestation manuell zurückgesetzt werden, um das Bluetooth der Ladestation erneut zu aktivieren. Wenden Sie sich hierzu an den Support. Die Manuelle Eingabe der Seriennummer oder das Scannen des Barcodes führen zu einem Fehler.



13:34			ıll † ∎⊃	11:06		.⊪?∎)
< Add a charge point	<	Nearby charge points		< wa	ählen Sie den Betreiber	
Select the Brand Add a charge point Control Contr	3 igure the nunication	rand Add a charge Select the operator		Wählen Sie Ein die Marke	ne Ladestation Wählen Sie Kinzufügen den Betreiber	
	Select you	Ir charge point:		Wählen Sie den	Betreiber der Ladestation	
	SI SI	N1C	>	E Shenzhen	n Effi Energy Co.,Ltd.	
				🔝 UM Lapy		
				Demo Cor	mpany	
				EV Soft A	S	
Scan the QR code on the charge po	int			PureDrive	e Energy Ltd.	
Scan the OR code				Malmberg	gs Elektriska AB	
Gr Scan the QK code				Teat Team EN Plus C	:o., Ltd.	
Add manually				VEEYANK	A Tech Co.,Ltd.	
Check for nearby charge points	s			Mulisheng	g Co.,Ltd	
				🚹 Maraias		
				Bravoline	ar	

4) Verbinden Sie sich anschließend mit Ihrem WIFI (W-Lan Name und Passwort eingeben, dann "Confirm" wählen).

14:09		13:29	.ul 🗢 🔳
Configure the network	k	Self-use	Sharing
1	Configure the network	ି snio	3
WiFi Name			
التوريخ WiFi Password			4
ô	10	0	0
		Ava	ilable
		A Max Charging Curre	ent 16A ≫
		Charging schedule	
Confirm		St	art
Skip			
E Logs upload		Charge Points N	Map Me

Der Kopplungsprozess kann 30 bis 60 Sekunden dauern. Anschließend wird die Ladestation als verfügbar angezeigt (Available) und kann über die App gesteuert werden.